



**INTOBOX**

## Guide de démarrage rapide

### INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

INTOBOX  
(Version INTOBOX 2D)



1. Prévoir l'alimentation secteur 220V de l'INTOBOX par un câble 3G1.5mm<sup>2</sup> protégé par un disjoncteur P+N 230V/6A. Il est possible d'insérer un interrupteur mural dans le circuit d'alimentation secteur pour allumer/éteindre l'éclairage
2. Raccorder le câble d'alimentation secteur sur le câble de l'alimentation externe de l'INTOBOX en respectant les polarités
3. Relier le panneau CIRCADIEN sur **1** (Le cas échéant, un 2<sup>ème</sup> panneau sur **2**) en respectant les polarités : 1-Marron, 2-Vert/Jaune, 3-Bleu

### MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Enclencher le disjoncteur secteur.

Le cas échéant, basculer l'interrupteur mural en position allumé.

A la mise sous tension, l'INTOBOX est en mode CIRCADIEN et est prête à être utilisée.

La configuration de l'INTOBOX s'effectue ensuite exclusivement via l'application Smartphone/Tablette.

### APPLICATION SMARTPHONE / TABLETTE

L'Application CIRCAÏYA est disponible pour Android et iOS.

Elle permet de gérer toutes les fonctions d'une ou plusieurs BOX.

Android



iOS



GDR\_INTOBOX\_Ed 2025.01

INTOBOX